

LED line PRIME


Symbol: 471277

EAN: 5907777471277

Ovladač VARIANTE 12V/24V 16A RF WIFI TUYA DIM PRIME



Ovladač VARIANTE RF WIFI TUYA DIM značky LED line PRIME je moderní zařízení určené k ovládání jednobarevných LED pásek. Umožňuje vzdálené řízení osvětlení prostřednictvím aplikace SmartLife, a také integraci se systémy Smart Things a Smart Home. Díky funkci stmívání lze plynule nastavovat jas v rozmezí od 0% do 100%. Ovladač podporuje napětí 12V (do 192W) a 24V (do 384W), a jeho pracovní teplota se pohybuje od -20°C do 60°C.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	5
Napětí	• 12-24 V DC
Třída těsnosti	IP20
PWM frekvence	1,95
VF frekvence	2.4 GHz
Rádiový dosah	≤20

Parametr	Hodnota
Maximální výstupní proud	≤16
Dálkové ovládání je součástí balení	ŽÁDNÝ
Typ výstupu	DIM
Provozní teplota	-20÷60
Výška	20 mm
Výstupní napětí	• 12-24 V


LED line PRIME

Symbol: 471277

EAN: 5907777471277

**Ovladač VARIANTE 12V/24V 16A RF WIFI
TUYA DIM PRIME**

Technické kreslení



Rozložení světla

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	60 mm
Výška	90 mm
Délka	35 mm
Váhy	0,06 kg
Komentáře	

Hromadné balení

Množství	100
Šířka	230 mm
Výška	190 mm
Délka	480 mm
Objem	0,020 m3
Váhy	6,35 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	6000
Výška	1,6 m
Množství ve vrstvě	2000
Počet vrstev	3
Množství: Euro paleta	60
Váhy	406 kg

LED line PRIME

Symbol: 471277

EAN: 5907777471277

**Ovladač VARIANTE 12V/24V 16A RF WIFI
TUYA DIM PRIME**

Příklad implementace