

LED line PRIME


Simbol: 471277

EAN: 5907777471277

**Controler VARIANTE 12V/24V 16A RF  
WIFI TUYA DIM PRIME**



Controlerul VARIANTE RF WIFI TUYA DIM marca LED line PRIME este un dispozitiv modern dedicat controlului benzilor LED monocromatice. Permite gestionarea de la distanță a iluminatului prin aplicația SmartLife, precum și integrarea cu sistemele Smart Things și Smart Home. Datorită funcției de dimming, se poate ajusta fluid luminozitatea în intervalul de la 0% la 100%. Controlerul suportă tensiuni de 12V (până la 192W) și 24V (până la 384W), iar temperatura sa de funcționare variază de la -20°C la 60°C.



**Date tehnice**

Parametru	Valoare
Garanție	5
Tensiune	• 12-24 V DC
Clasa de etanșeitate	IP20
Frecvența PWM	1,95
VF frekvence	2.4 GHz
Interval RF	≤20

Parametru	Valoare
Curent maxim de ieșire	≤16
Telecomandă inclusă	NU
Tip de ieșire	DIM
Temperatura de funcționare	-20÷60
Înălțime	20 mm
Tensiune de ieșire	• 12-24 V


LED line PRIME

Simbol: 471277

EAN: 5907777471277

**Controler VARIANTE 12V/24V 16A RF  
WIFI TUYA DIM PRIME**

**Desen tehnic**






**Distribuția luminii**

**Fotografiile suplimentare ale produselor**



**Date logistice**



**Ambalaj individual**

Cantitate	1
Lățime	60 mm
Înălțime	90 mm
Lungime	35 mm
Balanță	0,06 kg
Comentarii	

**Ambalaje în vrac**

Cantitate	100
Lățime	230 mm
Înălțime	190 mm
Lungime	480 mm
Volum	0,020 m3
Balanță	6,35 kg
Comentarii	

**Europalet**

Cantitate	6000
Înălțime	1,6 m
Cantitate în strat	2000
Numărul de straturi	3
Cantitate: paleți europeni	60
Balanță	406 kg

---

LED line PRIME

Simbol: 471277

EAN: 5907777471277

**Controler VARIANTE 12V/24V 16A RF  
WIFI TUYA DIM PRIME**

---

**Implementare exemplu**