

LED line PRIME


Simbol: 477781

EAN: 5907777477781

**Controler VARIANTE 12V/24V 20A RF
WIFI TUYA 5in1 RGB CCT PRIME**



Controlerul LED VARIANTE RF WIFI TUYA 5in1 marca LED line PRIME este un dispozitiv avansat pentru gestionarea benzilor LED. Permite controlul prin telecomenzi dedicate și aplicația TUYA, oferind o rază de acțiune de până la 20 m. Suportă toate tipurile de benzi, inclusiv RGB, CCT și DIM, cu o sarcină maximă de 240W la 12V și 480W la 24V. Echipat cu funcția de memorie a ultimelor setări, elimină efectul de pâlpare și are protecție împotriva scurtcircuitului. Garanțiile producătorului sunt de 5 ani.



Date tehnice

Parametru	Valoare
Garanție	5
Tensiune	• 12-24 V DC
Clasa de etanșeitate	IP20
Frecvența PWM	2KHz, 21.6KHz
VF frekvence	2.4GHz
Interval RF	≤20

Parametru	Valoare
Curent maxim de ieșire	PWM=2KHz: 4A/CH, PWM=21.6KHz: 3A/CH
Telecomandă inclusă	NU
Temperatura de funcționare	-20÷60
Înălțime	25
Tensiune de ieșire	• 12-24 V


LED line PRIME

Simbol: 477781

EAN: 5907777477781

**Controler VARIANTE 12V/24V 20A RF
WIFI TUYA 5in1 RGBCCT PRIME**

Desen tehnic



Distribuția luminii

Fotografiile suplimentare ale produselor



Date logistice



Ambalaj individual

Cantitate	1
Lățime	165 mm
Înălțime	25 mm
Lungime	46 mm
Balanță	0,11 kg
Comentarii	

Ambalaje în vrac

Cantitate	50
Lățime	270 mm
Înălțime	210 mm
Lungime	310 mm
Volum	0,017 m3
Balanță	5,85 kg
Comentarii	

Europalet

Cantitate	3600
Înălțime	1890 mm
Cantitate în strat	400
Numărul de straturi	9
Cantitate: paletți europeni	3600
Balanță	446,2 kg

LED line PRIME

Simbol: 477781

EAN: 5907777477781

**Controler VARIANTE 12V/24V 20A RF
WIFI TUYA 5in1 RGBCCT PRIME**

Implementare exemplu