

LED line PRIME

Symbol: 471307

EAN: 5907777471307

Ovladač VARIANTE 12V/24V 16A RF WIFI
TUYA RGBW PRIME

VARIANTE RF WiFi regulátor TUYA RGBW pomocí LED line PRIME je pokročilé zařízení, které umožňuje dálkové ovládání RGBW LED pásů. Nabízí plynulou regulaci jasu 0-100% a schopnost provozu ze SmartLife a hlasových příkazů Amazon Alexa a Google Assistant. Podporuje napětí 12V až 192W nebo 24V až 384W. Maximální zatížení na kanál je 4A a přípustná provozní teplota osciluje mezi -20 ° C a 60 ° C.



Technické údaje

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Záruka	5	Maximální výstupní proud	≤16
Napětí	• 12-24 V DC	Dálkové ovládání je součástí balení	ŽÁDNÝ
Třída těsnosti	IP20	Typ výstupu	RGBW
PWM frekvence	1,95	Provozní teplota	-20÷60
VF frekvence	2.4 GHz	Výstupní napětí	• 12-24 V
Rádiový dosah	≤20		


LED line PRIME

Symbol: 471307

EAN: 5907777471307

Ovladač VARIANTE 12V/24V 16A RF WIFI
TUYA RGBW PRIME

Technické kreslení



Rozložení světla

Další fotografie produktů




Logistická data




Individuální balení

Množství	1
Šířka	56 mm
Výška	20 mm
Délka	31 mm
Váhy	0,045 kg
Komentáře	



Hromadné balení

Množství	100
Šířka	230 mm
Výška	190 mm
Délka	480 mm
Objem	0,020 m3
Váhy	6,35 kg
Komentáře	



Europaleta

Množství	6000
Výška	1,6 m
Množství ve vrstvě	2000
Počet vrstev	3
Množství: Euro paleta	60
Váhy	406 kg

LED line PRIME

Symbol: 471307

EAN: 5907777471307

**Ovladač VARIANTE 12V/24V 16A RF WIFI
TUYA RGBW PRIME**

Příklad implementace