

LED line LITE

Symbol: 201385

EAN: 5905378201385

## PLAFONIERA 4000K 12W 960lm okrągła IP44 biała LITE czujnik ruchu



Plafon LED Line LITE o mocy 12W to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, charakteryzujące się neutralną temperaturą barwową 4000K oraz strumieniem świetlnym wynoszącym 960 lm. Klasa szczelności IP44 gwarantuje odporność na działanie wilgoci i pyłu, co umożliwia zastosowanie zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Model ten wyposażono w czujnik ruchu z zakresem detekcji 360° do 6 metrów, zapewniający automatyczne włączanie oraz wyłączanie światła.



### Dane techniczne

| Parametr                                      | Wartość        |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Klasa Energetyczna 2019/2015                  | F              |
| Gwarancja                                     | 3              |
| Moc                                           | • 12 W         |
| Napięcie                                      | • 220-240 V AC |
| Temperatura barwy światła                     | • 4000 K       |
| Barwa światła                                 | Biała          |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra             | 80             |
| Klasa szczelności                             | IP44           |
| Klasa ochrony elektrycznej                    | I              |
| Wydajność świetlna                            | 80             |
| Całkowity strumień świetlny                   | 960            |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego | 96             |
| Okres trwałości L70B50                        | 30 000 h       |
| Współczynnik trwałości                        | 0.9            |

| Parametr                         | Wartość                         |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Kroki MacAdama                   | ≤6                              |
| Czas podtrzymania                | 30 s                            |
| Częstotliwość napięcia zasilania | 50/60Hz                         |
| Kąt świecenia                    | 120                             |
| Kąt i zasięg detekcji ruchu      | 360° 6m                         |
| Typ diody                        | SMD 2835                        |
| Ilość diod                       | 14                              |
| Współczynnik mocy PF             | >0,7                            |
| Temperatura pracy                | -20÷40                          |
| Do zastosowań                    | Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń |
| Wysokość                         | 61                              |
| Średnica oprawy                  | 260 mm                          |
| Kolor                            | Biały                           |


LED line LITE

Symbol: 201385


EAN: 5905378201385

**PLAFONIERA 4000K 12W 960lm okrągła  
IP44 biała LITE czujnik ruchu**

**Rysunek techniczny**






**Rozsył światła**



**Dodatkowe zdjęcia produktowe**



**Dane logistyczne**



**Opakowanie jednostkowe**

|           |         |
|-----------|---------|
| Ilość     | 1       |
| Szerokość | 300 mm  |
| Wysokość  | 300 mm  |
| Długość   | 70 mm   |
| Waga      | 0,26 kg |

**Opakowanie zbiorcze**

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Ilość     | 16                   |
| Szerokość | 620 mm               |
| Wysokość  | 320 mm               |
| Długość   | 620 mm               |
| Objętość  | 0,123 m <sup>3</sup> |
| Waga      | 4,51 kg              |
| Uwagi     | Karton               |

**Europaleta**

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Wysokość palety                      | 1920 mm  |
| Ilość w warstwie                     | 16       |
| Ilość warstw                         | 6        |
| Ilość opakowań zbiorczych europaleta | 96       |
| Waga                                 | 27,06 kg |

LED line LITE

Symbol: 201385

EAN: 5905378201385

**PLAFONIERA 4000K 12W 960lm okrągła  
IP44 biała LITE czujnik ruchu**

**Przykładowa realizacja**

