

LED line PRIME



Symbol: 471277

EAN: 5907777471277

VARIANTE 12V/24V 16A RF WIFI TUYA DIM PRIME Controller



De VARIANTE RF WIFI TUYA DIM controller van het merk LED line PRIME is een modern apparaat dat is ontworpen voor het bedienen van eentonige LED-strips. Het maakt afstandsbediening van de verlichting mogelijk via de SmartLife-app, evenals integratie met Smart Things- en Smart Home-systemen. Dankzij de dimfunctie kan de helderheid soepel worden aangepast van 0% tot 100%. De controller ondersteunt spanningen van 12V (tot 192W) en 24V (tot 384W), en de bedrijfstemperatuur ligt tussen -20°C en 60°C.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Spanning	• 12-24 V DC
Dichtheidsklasse	IP20
PWM-frequentie	1,95
RF-frequentie	2.4 GHz
RF-bereik	≤20
Maximale uitgangsstroom	≤16
Inclusief afstandsbediening	NEE

Parameter	Waarde
Uitvoertype	DIM
Bedrijfstemperatuur	-20÷60
Lengte	70 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	20 mm
Weegschaal	0,057 kg
Uitgangsspanning	• 12-24 V


LED line PRIME

Symbol: 471277

EAN: 5907777471277

**VARIANTE 12V/24V 16A RF WIFI TUYA
DIM PRIME Controller**

Technisch tekenen



Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	60 mm
Hoogte	90 mm
Lengte	35 mm
Weegschaal	0,06 kg
Reacties	

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	230 mm
Hoogte	190 mm
Lengte	480 mm
Volume	0,020 m3
Weegschaal	6,35 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	6000
Hoogte	1,6 m
Hoeveelheid in laag	2000
Aantal lagen	3
Hoeveelheid: Europallet	60
Weegschaal	406 kg

LED line PRIME

Symbol: 471277

EAN: 5907777471277

**VARIANTE 12V/24V 16A RF WIFI TUYA
DIM PRIME Controller**

Voorbeeldimplementatie