

Merrytek

Symbol: MLC20C-P2

EAN: 5907777476586

**MERRYTEK voeding  
LED/bewegingssensor Aan/Uit/1-10V  
DIMM MLC20C-P2**



MLC20C-P2 is een innovatief 2-in-1 apparaat dat de functies van een LED-voeding en een microgolf bewegingssensor integreert. Het apparaat heeft de optie voor klassieke ON/OFF inschakeling, evenals een functie voor vloeiende dimming in de standaard 1-10V. De combinatie van beide modules in één behuizing vermindert drastisch de hoeveelheid bekabeling binnen de verlichtingsarmatuur en versnelt de productie. De voeding drijft de LED-modules stabiel aan, terwijl de sensor ervoor zorgt dat de energie alleen wordt ingeschakeld in reactie op de aanwezigheid van mensen. Dit is een product dat graag wordt geïnstalleerd in populaire plafonds die bestemd zijn voor trappenhuisen en gangen.

**Technische gegevens**

Parameter	Waarde
Garantie	5
Spanning	• 220-240 V AC
Dichtheidsklasse	IP20

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Bedrijfstemperatuur	-25?~50?

Merrytek

Symbol: MLC20C-P2

EAN: 5907777476586

**MERRYTEK voeding  
LED/bewegingssensor Aan/Uit/1-10V  
DIMM MLC20C-P2**

Technisch tekenen


Lichtverdeling

Extra productfoto's


Logistieke gegevens



Individuele verpakking



Bulkverpakkingen



Europallet

---

Merrytek

Symbol: MLC20C-P2

EAN: 5907777476586

**MERRYTEK voeding  
LED/bewegingssensor Aan/Uit/1-10V  
DIMM MLC20C-P2**

---

Voorbeeldimplementatie