

LED line PRIME

Code: 201217

EAN: 5905378201217

Wandfernbedienung RF für VARIANTE RGB PRIME Controller

Die RF LED Linie PRIME Wandfernbedienung für den VARIANTE RGB Controller ist ein modernes Gerät, das Ästhetik mit Funktionalität verbindet. Es ermöglicht eine drahtlose Lichtsteuerung bei der gemeinsamen 2.4 GHz-Frequenz und bietet eine Reichweite von bis zu 20 Metern. Dank der einzigartigen Schnittstelle ist die Bedienung intuitiv und die Möglichkeit, VARIANTE-Controller zu gruppieren, erhöht den Bedienkomfort.



Technische Daten

Parameter	Wert
Garantie	5
Spannung	• 90-265 V AC
Energieverbrauch	<2
RF Frequenz	2.4 GHz

Parameter	Wert
RF Reichweite	≤20
Betriebstemperatur	-20÷60
Höhe	86


LED line PRIME

Code: 201217

EAN: 5905378201217

Wandfernbedienung RF für VARIANTE RGB PRIME Controller

Technische Zeichnung



Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	34 mm
Höhe	86 mm
Länge	86 mm
Gewicht	0,14 kg

Großverpackung

Menge	50
Breite	230 mm
Höhe	190 mm
Länge	480 mm
Volumen	0,020 m3
Gewicht	7,35 kg
Kommentare	

Europalette

Palettenhöhe	1840 mm
Menge in der Schicht	400
Anzahl der Schichten	8
Großmengen	3200
Waage	470,4 kg

LED line PRIME

Code: 201217

EAN: 5905378201217

**Wandfernbedienung RF für VARIANTE
RGB PRIME Controller**

Beispielanwendung