

LED line PRIME

Symbol: 201217

EAN: 5905378201217

LED line PRIME pilot ścienny RF do kontrolera VARIANTE RGB



5-year warranty

RF REMOTE

RF 20m

RF 2.4GHz

COMPATIBLE WITH TUYA CONTROLLERS

Dane techniczne

Parametr	Wartość	Parametr	Wartość
Pobór mocy	<2 W	Długość	34 mm
Gwarancja (lata)	5	Szerokość	86 mm
Zasięg RF	≤20 m	Wysokość	86 mm
Częstotliwość RF	2.4 GHz	Napięcie	• 90-265 V AC
Temperatura pracy	-20÷60 °C		

LED line PRIME

Symbol: 201217

EAN: 5905378201217

LED line PRIME pilot ścienny RF do kontrolera VARIANTE RGB


Wymiary

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Wysyłka




Opakowanie jednostkowe

Szerokość op jedn	34 mm
Wysokość op jedn	86 mm mm
Długość opak jedn	86 mm mm
Waga opak. jedn.	0,14 kg
Ilość w opakowaniu	1



Opakowanie zbiorcze

Ilość szt/ taśmy w metrach opak zb	50 szt.
Szerokość op zb	480 mm mm
Wysokość op zb	230 mm
Długość op zb	190 mm mm
Waga op zb	7,35 kg kg
Objętość	0,020 m3
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość zbiorcza europaleta	3200 szt.
Waga europalety (kg)	470,4 kg
Wysokość palety	1840 mm
Ilość w 1 warstwie	400 szt.
Ilość warstw	8

LED line PRIME

Symbol: 201217

EAN: 5905378201217

**LED line PRIME pilot ścienny RF do
kontrolera VARIANTE RGB**

Przykładowa realizacja