

LED line PRIME

Symbol: 210271


EAN: 5905378210271

Oprawa hermetyczna RANGER 60-80W
4000K 14400lm 150cm z mikrofalowym
czujnikiem ruchu MC137D B PRIME



Nowość

Oprawa hermetyczna RANGER 60-80W LED od marki LED line PRIME to zaawansowane rozwiązanie oświetleniowe, emitujące białe światło o temperaturze 4000K i strumieniu świetlnym wynoszącym 14400 lm. Zgodna z normą IP66, zapewnia wysoką odporność na działanie wody oraz pyłu. Dzięki czujnikowi mikrofalowemu MC137D, oprawa automatycznie dostosowuje się do obecności osób w jej zasięgu, co zwiększa efektywność energetyczną i komfort użytkowania.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Napięcie	• 220-240 V AC
Barwa światła	Biała
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	C
Kroki MacAdama	≤6
Gwarancja (lata)	5
Klasa szczelności	IP66
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Szary
Typ czujnika	Mikrofalowy

Parametr	Wartość
Materiał (klosz)	poliwęglan
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Kroki MacAdama	≤6
Do zastosowań	Wewnątrz i zewnątrz pomieszczeń
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	10
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Temperatura barwy światła	• 4000 K
Moc	• 60-80 W

LED line PRIME


Symbol: 210271

EAN: 5905378210271

**Oprawa hermetyczna RANGER 60-80W
4000K 14400lm 150cm z mikrofalowym
czujnikiem ruchu MC137D B PRIME**

Rysunek techniczny


Rozsył światła




Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne



Opakowanie jednostkowe



Opakowanie zbiorcze



Europaleta

LED line PRIME

Symbol: 210271

EAN: 5905378210271

**Oprawa hermetyczna RANGER 60-80W
4000K 14400lm 150cm z mikrofalowym
czujnikiem ruchu MC137D B PRIME**

Przykładowa realizacja