

LED line PRIME



Code: 471291

EAN: 5907777471291

Controller VARIANTE 12V/24V 15A RF
WIFI TUYA RGB PRIME



Der VARIANTE RF WIFI TUYA RGB Controller der Marke LED line PRIME ist ein fortschrittliches Gerät, das die Steuerung von RGB LED-Streifen ermöglicht. Er bietet drahtlose Kommunikation im 2,4 GHz Standard und eine Reichweite von bis zu 20 m. Die Möglichkeit zur Helligkeitsregelung im Bereich von 0-100% und die Integration mit der Tuya-Plattform gewährleisten eine bequeme Steuerung der Beleuchtung von überall auf der Welt. Er unterstützt Spannungen von 12V bis 192V und 24V bis 384W.



Technische Daten

Parameter	Wert
Garantie	5
Spannung	• 12-24 V DC
Schutzart	IP20
Energieverbrauch	1
PWM Frequenz	1,95
RF Frequenz	2.4 GHz
RF Reichweite	≤20

Parameter	Wert
Max Strom	≤15A
Fernbedienung enthalten	Nein
Ausgabetypen	RGB
Ausgangskanäle	3
Betriebstemperatur	-20÷60
Höhe	20
Ausgangsspannung	• 12-24 V


LED line PRIME

Code: 471291

EAN: 5907777471291

Controller VARIANTE 12V/24V 15A RF
WIFI TUYA RGB PRIME

Technische Zeichnung






Lichtverteilung

Zusätzliche Produktfotos



Logistikdaten



Einzelverpackung

Menge	1
Breite	70 mm
Höhe	20 mm
Länge	40 mm
Gewicht	0,06 kg
Kommentare	

Großverpackung

Menge	100
Breite	230 mm
Höhe	190 mm
Länge	480 mm
Volumen	0,020 m3
Gewicht	6,35 kg
Kommentare	

Europalette

Menge	6000
Palettenhöhe	1,6 m
Menge in der Schicht	2000
Anzahl der Schichten	3
Großmengen	60
Waage	406 kg

LED line PRIME

Code: 471291

EAN: 5907777471291

Controller VARIANTE 12V/24V 15A RF
WIFI TUYA RGB PRIME

Beispielanwendung