

LED line PRIME

Symbol: 471284-II

EAN: 5905378217997

VARIANTE RF Controller WIFI TUYA CCT PRIME



Ovladač VARIANTE RF WIFI TUYA CCT PRIME je inovativní zařízení s dosahem rádiového signálu až 20 metrů. Jeho pracovní frekvence je 2,4 GHz, což zajišťuje stabilní a rychlou komunikaci. Vysoký výstupní výkon dosahuje 384 W při napětí 24 V a 192 W při napětí 12 V. Ovladač podporuje čtyři výstupní kanály typu CCT, což nabízí možnost snadné regulace jasu a barevné teploty světla.



Technické údaje

Parametr	Hodnota
Záruka	5
Napětí	• 12-24 V DC
Třída těsnosti	IP20
PWM frekvence	1,95
VF frekvence	2.4 GHz
Rádiový dosah	≤20
Maximální výstupní proud	16

Parametr	Hodnota
Dálkové ovládání je součástí balení	ŽÁDNÝ
Typ výstupu	CCT
Provozní teplota	-20÷60
Pro aplikace	Uvnitř pokojů
Výška	20
Výstupní napětí	• 12-24 V

LED line PRIME

Symbol: 471284-II

EAN: 5905378217997

VARIANTE RF Controller WIFI TUYA CCT PRIME




Technické kreslení

Rozložení světla

Další fotografie produktů



Logistická data



Individuální balení

Množství	1
Šířka	70 mm
Výška	20 mm
Délka	40 mm
Váhy	0,06 kg
Komentáře	

Hromadné balení

Množství	100
Šířka	480 mm
Výška	230 mm
Délka	190 mm
Objem	0,020 m ³
Váhy	6,35 kg
Komentáře	

Europaleta

Množství	6400
Výška	1840 mm
Množství ve vrstvě	800
Počet vrstev	8
Množství: Euro paleta	640
Váhy	329,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 471284-II

EAN: 5905378217997

**VARIANTE RF Controller WIFI TUYA CCT
PRIME**

Příklad implementace