

LED line PRIME

Produkto kodas: 471284-II

EAN: 5905378217997

VARIANTE RF Controller WIFI TUYA CCT PIME



Kontroleris VARIANTE RF WIFI TUYA CCT PRIME yra novatoriškas įrenginys, turintis radijo signalo diapazoną iki 20 metrų. Jo veikimo dažnis yra 2,4 GHz, kas užtikrina stabilų ir greitą ryšį. Didelė išėjimo galia siekia 384 W esant 24 V įtampai ir 192 W esant 12 V įtampai. Kontroleris palaiko keturis CCT tipo išėjimo kanalus, siūlydamas lengvą šviesos ryškumo ir spalvos temperatūros reguliavimą.



Techniniai duomenys

Parametras	Vertė
Garantija	5
Įtampa	• 12-24 V DC
Sandarumo klasė	IP20
Apsaugos nuo elektros smūgio klasė	III
PWM dažnis	1,95
RF dažnis	2.4 GHz
RF diapazonas	≤20

Parametras	Vertė
Maksimali išėjimo srovė	16
Nuotolinio valdymo pultas pridedamas	NE
Išvesties tipas	CCT
Darbinė temperatūra	-20÷60
Skirta naudoti patalpose	Kambarių viduje
Ūgis	20
Išėjimo įtampa	• 12-24 V

LED line PRIME

Produkto kodas: 471284-II

EAN: 5905378217997

VARIANTE RF Controller WIFI TUYA CCT PIME




Techninis brėžinys

Šviesos pasiskirstymas

Papildomos produkto nuotraukos



Logistikos duomenys



Vienartinė pakuotė

Kiekis	1
Plotis	70 mm
Ūgis	20 mm
Ilgis	40 mm
Svarstyklės	0,06 kg
Komentariai	

Didmeninė pakuotė

Kiekis	100
Plotis	480 mm
Ūgis	230 mm
Ilgis	190 mm
Tūris	0,020 m ³
Svarstyklės	6,35 kg
Komentariai	

Europaletas

Kiekis	6400
Ūgis	1840 mm
Kiekis viename sluoksnyje	800
Sluoksnių skaičius	8
Didelis kiekis	640
Svarstyklės	329,8 kg

LED line PRIME

Produkto kodas: 471284-
II

EAN: 5905378217997

**VARIANTE RF Controller WIFI TUYA CCT
PIME**

Įgyvendinimo pavyzdys