

LED line PRIME

Symbol: 471284-II

EAN: 5905378217997

Kontroler VARIANTE 12V/24V 16A RF WIFI TUYA CCT PRIME



Kontroler VARIANTE RF WIFI TUYA CCT PRIME to innowacyjne urządzenie o zasięgu sygnału radiowego wynoszącym do 20 metrów. Jego częstotliwość działania wynosi 2,4 GHz, co zapewnia stabilną i szybką komunikację. Wysoka moc wyjściowa osiąga 384 W przy napięciu 24 V oraz 192 W przy napięciu 12 V. Kontroler obsługuje cztery kanały wyjściowe typu CCT, oferując możliwość łatwej regulacji jasności i temperatury barwowej światła.



Dane techniczne

Parametr	Wartość
Gwarancja	5
Napięcie	• 12-24 V DC
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochrony elektrycznej	III
Częstotliwość PWM	1,95
Częstotliwość RF	2,4 GHz
Zasięg RF	≤20
Maksymalny prąd wyjściowy	16

Parametr	Wartość
Pilot w zestawie	NIE
Typ wyjść	CCT
Ilość kanałów wyjściowych	4
Temperatura pracy	-20÷60
Do zastosowań	Wewnątrz pomieszczeń
Wysokość	20
Napięcie wyjściowe	• 12-24 V

LED line PRIME

Symbol: 471284-II

EAN: 5905378217997

Kontroler VARIANTE 12V/24V 16A RF WIFI TUYA CCT PRIME


Rysunek techniczny

Rozsył światła

Dodatkowe zdjęcia produktowe




Dane logistyczne




Opakowanie jednostkowe

Ilość	1
Szerokość	70 mm
Wysokość	20 mm
Długość	40 mm
Waga	0,06 kg
Uwagi	PAPER BOX



Opakowanie zbiorcze

Ilość	100
Szerokość	480 mm
Wysokość	230 mm
Długość	190 mm
Objętość	0,020 m ³
Waga	6,35 kg
Uwagi	CARTON BOX



Europaleta

Ilość opakowań jednostkowych europaleta	6400
Wysokość palety	1840 mm
Ilość w warstwie	800
Ilość warstw	8
Ilość opakowań zbiorczych europaleta	640
Waga	329,8 kg

LED line PRIME

Symbol: 471284-II

EAN: 5905378217997

**Kontroler VARIANTE 12V/24V 16A RF
WIFI TUYA CCT PRIME**

Przykładowa realizacja